

Krüger&Matz wzmacniacz samochodowy 4 kanałowy



WŁAŚCIWOŚCI:

Zasilanie:

Napięcie zasilania: 11 - 16 VDC

Pobór prądu bez podłączenia sygnału: 0,8 A

Pobór prądu podczas spoczynku: <0,001 mA

Moduł wzmacniacza:

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm : 125 W x 4

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm : 200 W x 4

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm (3 kanały): 125 W x 2 + 400 W x 1

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm (2 kanały): 400 W x 2

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 4 Ohm : 250 W x 4

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 2 Ohm : 400 W x 4

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 4 Ohm (3 kanały): 250 W x 2 + 800 W x 1

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 4 Ohm (2 kanały): 800 W x 2

Zniekształcenie (THD): <0,03%

Stosunek sygnału do szumu: 102dB

Separacja kanałów: 56dB

Czułość na wejściu: 200 mV - 6,0

Filtry:

Filtr dolnego pasma: 50 Hz - 5000 Hz / 12dB

Filtr subsoniczny: 20 Hz - 4000 Hz / 12dB

Inne cechy:

Bezpiecznik: 20A x 3

wymiary: 170 x 45 x 280 mm

Waga: 2,40 Kg