

Krüger&Matz wzmacniacz samochodowy 5 kanałowy



WŁAŚCIWOŚCI:

Zasilanie:

Napięcie zasilania: 11 - 16 VDC

Pobór prądu bez podłączenia sygnału: 1,5 A

Pobór prądu podczas spoczynku: <0,001 mA

Moduł wzmacniacza:

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm : 70 W x 4 + 380 W x 1

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm : 115 W x 4 + 400 W x 1

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm (3 kanały): 230 W x 2 + 380 W x 1

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 4 Ohm : 140 W x 4 + 760 W x 1

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 2 Ohm : 230 W x 4 + 800 W x 1

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 4 Ohm (3 kanały): 460 W x 2 + 760 W x 1

Zniekształcenie (THD): <0,02%

Stosunek sygnału do szumu: 102dB

Separacja kanałów: 56dB

Czułość na wejściu: 200 mV - 6,0V

Filtry:

Filtr dolnego pasma (przód): 80 Hz - 4000 Hz / 12dB

Filtr górnego pasma (przód): 40 Hz - 400 Hz / 12dB

Filtr górnego pasma: 40 Hz - 4000 Hz / 12dB

Filtr dolnego pasma: 40 Hz - 220 Hz / 12dB

Filtr górnego pasma: 20 Hz - 38 Hz / 12dB

Inne cechy:

Bezpiecznik: 40 A x 2

wymiary: 170 x 45 x 340 mm

Waga: 3,10 Kg