



Tuner HD DVB-T do telewizji cyfrowej Krüger&Matz



Tuner oprócz włącznika na przednim panelu posiada 6 dodatkowych przycisków, które pozwalają poruszać się po menu urządzenia bez konieczności użycia pilota.

Opis

Cyfrowy tuner DVB-T do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej oparty na najnowszym procesorze Ali M3801

- wielojęzyczne menu OSD
- odtwarzanie nagrań
- elektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)
- odtwarzanie napisów
- telegazeta
- łatwa instalacja
- funkcja automatycznego skanowania kanałów
- nagrywanie programów na dysk zewnętrzny (tuner obsługuje dysk do 1 tera bajta)
- możliwość nagrywania 1 programu a oglądania 2-go w tym samym czasie - programy muszą być nadawane z tego samego multiplexu
- słuchanie radia
- lista ulubionych kanałów
- kontrola rodzicielska
- funkcja Timer
- LCN
- aktualizacja oprogramowania poprzez port USB
- aktualizacja oprogramowania przez OTA

System:

- procesor: Ali M3801
- Pamięć: DDRIII 1Gb
- Flash: 32Mb

Tuner:

- wejście antenowe RF: IEC FEMALE
- zakres częstotliwości: 174 ~ 230MHz (VHF), 470 ~ 862MHz (UHF)
- wyjście RF (LOOPTHROUGH)
- modulacja: QPSK/16QAM/64QAM
- pasmo: 7Mhz, 8Mhz

Funkcje:

- dekodery video: MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP
- obsługiwane formaty: AVI, DIVIX, XVID, MKV, MP4, TS, M2TS, VOB, MOV, TRP, OGG
- dekodery audio: AAC/AC3/PCM/E-AC3
- format video: 4:3/16:9/auto
- rozdzielczość video: 1920*1080
- formatowanie dysku: FAT32, NTFS

Połączenia:

- SCART
- wyjście HDMI (576P/720P/1080i/1080P)
- USB 2.0
- RF IN
- RF OUT
- COAXIA
- audio LR output

Panel przedni:

- sensor pilota zdalnego sterowania
- wskaźnik power
- port USB
- wyświetlacz kanałów

Zasilanie:

- zasilanie: AC 100/240V 50-60Hz
- pobór prądu: < 6W
- pobór prądu w trybie czuwania: < 0,5W

Akcesoria:

- pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

Wymiary:

- 168x90x36mm