

# Multiswitch Cabletech 5x12 z regulacją wzmacnienia model ZLA0801



**Marka:**  
Cabletech

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
ZLA0801

**Kod EAN:**  
5901436773443

## Opis

Multiswitch ZLA0801 z 4 wejściami satelitarnymi dla konwerterów Quattro oraz z wejściem telewizyjnym pozwala na połączenie sygnału telewizji naziemnej z sygnałem telewizji satelitarnej, dając możliwość niezależnego rozproszania go do maksymalnie 12 odbiorników. Rozwiązanie to idealnie nadaje się do domów jednorodzinnych lub do bloków mieszkalnych.

## Opis techniczny

Wejścia: 4 wejścia satelitarne i 1 telewizyjne  
Wyjścia: 12  
Zakres częstotliwości satelitarnej: 950 ~ 2150 MHz  
Zakres częstotliwości naziemnej: 47 ~ 862 MHz  
Wzmocnienie TV: 2 dB  
Wzmocnienie SAT: -2 dB  
Zakres regulacji tłumienia TV: 0-10 dB  
Zakres regulacji tłumienia SAT: 0-8 dB  
Separacja między wejściami TV/SAT: 30 dB  
Separacja między wejściami SAT: 28 dB  
Separacja wyjść: 25 dB  
Separacja H/V: 25 dB  
Strata wejść TV: 10 dB  
Strata wejść SAT: 8 dB  
Poziom sygnału na wyjściu SAT (dBuV): 85@60dBIMA<sup>(3)</sup>, EN50083-3  
Poziom sygnału na wyjściu TV (dBuV): 85@60dBIMA<sup>(3)</sup>, EN50083-5  
Wbudowany wzmacniacz  
Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz  
Stalowa obudowa w plastikowej oprawce

V - polaryzacja pionowa - 14 V  
H - polaryzacja pozioma - 18 V  
Low - pasmo niskie - 0 KHz  
High - pasmo wysokie - 22 KHz  
14 V / 0 KHz - polaryzacja pionowa, pasmo niskie - V/L

18 V / 0 KHz - polaryzacja pozioma, pasmo niskie - H/L  
18 V / 22 KHz - polaryzacja pozioma , pasmo wysokie - H/H  
14 V / 22 KHz - polaryzacja pionowa , pasmo wysokie - V/H

## Specyfikacja

---

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.818 Kg	0.92 Kg	15 cm x 37 cm x 6 cm
kart.	20 szt.	16.36 Kg	19.8 Kg	39.5 cm x 62.5 cm x 32.5 cm