

Wzmacniacz AV 5.1 Krüger&Matz model HD4347



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KM0508

Kod EAN:
5901890013284

Produkt archiwalny

Opis



5-kanalowy amplituner HD4347 to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce rozbudować sprzęt home

audio. Zgrabna, aluminiowa obudowa skrywa szereg opcji umożliwiających stworzenie domowego centrum rozrywki. Moc **5x 80 W (6 Ohm)** to gwarancja mocnego, dynamicznego i przestrzennego brzmienia, a połączone terminale to pewność długiego działania oraz wysokiej jakości dźwięku.

Przedni panel zawiera **przyciski pozwalające na swobodne sterowanie urządzeniem**, m.in. wybranie źródła wyjściowego, strojenie radia oraz dostosowanie trybu odtwarzania. Amplituner można również obsługiwać za pomocą **pilota zdalnego sterowania**.

HD4347 jest przystosowany do współpracy z **sygnałem 4K. Pięć wejść HDMI** daje możliwość podłączenia konsoli, odtwarzaczy DVD lub Blu-Ray. Urządzenia posiada również szereg gniazd, zarówno **analogowych, jak i cyfrowych**, dzięki czemu z łatwością można podłączyć telewizor lub subwoofer. Dużą zaletą jest **wyjście słuchawkowe**, które pozwoli cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem nie zakłócając spokoju innych domowników. Osoby, które posiadają całą bibliotekę muzyczną na telefonie ucieszy **moduł Bluetooth**, ułatwiający szybkie i łatwe parowanie ze smartfonem, natomiast tym, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi hitami granymi przez stacje radiowe przypadnie do gustu **wbudowany tuner**.

Opis techniczny

PARAMETRY GŁÓWNE

Moc RMS: 80 W x 5 CH (RMS, THD 1%, 6 Ohm)
Moc RMS: 75 W x 5 CH (RMS, THD 0,7%, 6 Ohm)
HDMI HDMI/4K (3840 x 2160)
Obsługa standardów dźwiękowych: Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / Dolby Digital / DTS-HD Master Audio / DTS ES
Pobór mocy w trybie czuwania: <0,5 W
Stosunek S/N: 100 dB / 1K
Zniekształcenia harmoniczne: <0,009% (V in=200 mV, 1 W wyjście)
Pasma przenoszenia: 20 Hz – 60 kHz (Stereo Direct Mode)
Impedancja / Efektywność wejść analogowych audio: 250 mV / 47 kOhm
Impedancja / Efektywność wejść video: 1 Vp-p / 75 Ohm
Bluetooth: TAK

TERMINALE

Wejście HDMI: 5x HDMI
Wyjście HDMI: 1x HDMI
Wyjście video analogowe: 1x kompozytowe, 1x komponentowe
Wejście video analogowe: 3x kompozytowe, 2x komponentowe
Wejście cyfrowe: 2x coaxial, 2x optyczne
Terminal głośnikowy: 5 kanałów
Wejście analogowe: 4x RCA
Wyjście na subwoofer: 1x RCA

RADIO FM

Pasma częstotliwości: 87,5 MHz - 108 MHz
Wyszukiwanie stacji radiowych: automatyczne / ręczne
Programowanie stacji: automatyczne
Efektywność: 1µV (30 dB S/N)
THD: FM 0,7%
Stosunek S/N: FM 65 dB
Wejście anteny FM: 75 Ohm

OGÓLNE

Wymiary: 430 x 240 x 113 mm
Zasilanie: 220-240 V, ~ 50 Hz
Pilot zdalnego sterowania: W zestawie

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W010G010-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
kpl.	1 kpl.	8 Kg	8.7 Kg	52 cm x 35 cm x 18 cm
szt.	1 kpl.			52 cm x 35 cm x 18 cm