

## Radio internetowe Krüger&Matz KM0816.1



**Krüger&Matz**

**Marka:**

Krüger&Matz

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

KM0816.1

**Kod EAN:**

5901890124119

### Opis





## Stacje z całego świata

Przełam rutynę i zmień stację radiową na jedną z tysięcy, które oferuje Ci radio internetowe Krüger&Matz KM 816.1. Niezależnie od tego jak bardzo niszowego gatunku muzyki słuchasz, bez wątpienia znajdziesz to, czego szukasz!

## Działaj bezprzewodowo

Podłącz radio KM 816.1 do domowej sieci Wi-Fi i korzystaj z bogactwa muzyki, jakie oferują stacje internetowe na całym świecie! Dodatkowo funkcja DLNA sprawia, że za pośrednictwem serwera UPnP masz też opcję bezprzewodowego odtwarzania muzyki prosto z komputera.







## Radio FM i DAB+

Masz swoją ulubioną stację radiową, bez której nie potrafisz zacząć dnia? Bez problemu wyszukasz ją wśród dostępnych stacji FM. Dodatkowo KM 816.1 daje Ci możliwość odbierania radia cyfrowego DAB+, które zapewni jeszcze lepszą jakość dźwięku.

## Odtwarzaj swoją playlistę

Masz ochotę posłuchać ulubionej playlisty zapisanej w telefonie lub odtwarzaczu MP3. Połącz urządzenia za pośrednictwem gniazda AUX lub poprzez Bluetooth i korzystaj z mocy głośników radia internetowego KM 816.1.









## Muzyczna pobudka

Radio internetowe KM 816.1 w kolorze fortepianowej czerni, będzie doskonale prezentować się zarówno w kuchni, jak też w sypialni. Pozwól, by pobudkę umiłaty dźwięki francuskich ballad, jazzu, rock'n'rolla bądź innej muzyki z Twoich ulubionych stacji radiowych.



## Opis techniczny

### Główne parametry

Radio: FM / DAB+ / Internetowe  
Zakres częstotliwości FM: 87,5-108 MHz  
Zakres częstotliwości DAB+: (pasmo III) 174,928-239,200 MHz  
Funkcja RDS: tak  
Okolo 33 000 stacji internetowych  
Wyświetlacz: 2,4", kolorowy  
Odtwarzanie muzyki z komputera  
Obsługiwane formaty: WAV, WMA, FLAC, MP3, AAC, AAC+

### Głośniki

Przetworniki: 2 x 3"  
Moc wyjściowa: 2 x 7 W  
Impedancja: 8 Ohm  
THD: 10%  
Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz  
Czułość: 83 dB / 1 W (1 m)  
Stosunek S/N: 70 dB

### Łączność

Wi-Fi: 802.11 b/g/n  
Bluetooth: 5.2  
Zasięg Bluetooth: do 10 m  
Pasmo radiowe Bluetooth: 2402 - 2480 MHz  
Maks. moc nadawania Bluetooth: < 1,98 dBm  
UPnP/DLNA: tak

### Wejścia/wyjścia

Wejście AUX  
Gniazdo słuchawkowe  
Gniazdo anteny DAB

Gniazdo zasilacza

Funkcje

Zegar  
Podwójny budzik  
Minutnik  
Automatyczne wyłączenie  
Pamięć ulubionych stacji FM: 90  
Pamięć ulubionych stacji DAB+: 90  
Pamięć ulubionych stacji radia internetowego: 250

Zasilanie

Zasilacz sieciowy:  
• Wejście: 220-240 V; 50/60 Hz  
• Wyjście: 12 V; 2 A  
Pilot zdalnego sterowania: 2x bateria AAA (brak w zestawie)  
Pobór mocy: 24 W  
Pobór mocy w trybie czuwania: < 1 W

Parametry fizyczne

Wymiary: 258 x 165 x 135 mm  
Waga: 1,591 kg  
Długość przewodu: 146 cm

W zestawie

Radio  
Pilot zdalnego sterowania  
Zasilacz sieciowy

Specyfikacja

| Dane logistyczne |              |
|------------------|--------------|
| Gabaryt          | W005G005-A-1 |

| Jednostka miary | Ilość  | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys.        |
|-----------------|--------|------------|-------------|---------------------------|
| szt.            | 1 szt. | 1.3 Kg     | 1.4 Kg      | 34.5 cm x 20 cm x 19 cm   |
| kart.           | 6 szt. | 10.68 Kg   | 14.32 Kg    | 35.7 cm x 42.9 cm x 59 cm |