

Wzmacniacz do anten ASR-PAD 720 VU Telkom Telmor

**Marka:**

Telkom Telmor

Producent:

G.Z.T.TELKOM-TELMOR
SP.Z O.O.

Kod produktu:

ANT0085.2

Kod EAN:

5903953012753

Opis techniczny

Cechy

Obsługa pasma VHF (174-230 MHz) oraz UHF (470-694 MHz)
Zasilanie z TV (5V DC) lub ze zwrotnicy 12V DC
Najniższe szumy własne na rynku!
Duża odporność na Intermodulacje
Niewielki pobór prądu
Pełna zgodność z Dyrektywą RED
Pasuje do anten ASR produkowanych od 20 lat!

Dane techniczne

Pasmo pracy: FM/ VHF/ UHF
Zakres częstotliwości pracy: 174-230 oraz 470-694
Wzmocnienie: 18 dB +/-2 dB
Tłumienie poza pasmem pracy: >30dB / 700MHz
Maksymalny poziom sygnału wyjściowego: 105 dBuV
Współczynnik szumów: 2,5 dB
Impedancja wejście/wyjście: 300 Ohm / 75 Ohm
Zasilanie: 5...12 VDC
Pobór prądu: 30 mA +/-3 mA
Typ złącze wyjście: „F” żeńskie
Waga netto: 0,05 kg

Przedwzmacniacz antenowy typu PAD-720 przeznaczony jest do wzmacniania słabych sygnałów TV naziemnej odbieranych przez antenę odbiorczą serii ASR. Wbudowano nowej generacji filtr SAW, który chroni skutecznie przed zakłóceniami. Przedwzmacniacz PAD-720 przeznaczony jest stosowania wyłącznie w antenach ASR. Urządzenie jest zasilane po kablu koncentrycznym od strony wyjścia. Z uwagi na szeroki zakres dopuszczalnych napięć zasilania 5-12V, przedmiotowy wzmacniacz można zasilac: bezpośrednio z tunera, lub telewizora (powyższe urządzenia muszą posiadać możliwość wystawiania napięcia DC

5V), lub poprzez zewnętrzny separator zasilania (wraz zasilaczem) typu ZZA-7 lub TT-PS 12V.
Skutecznie chroni przed silnymi sygnałami LTE/5G w pasmach 700, 800 i 900 MHz oraz przed LTE450.
Jeżeli antena ASR przestała działać – nie wyrzucaj jej! Kup PAD 720, zaoszczędź, zamontuj i uruchom ją w nowej technologii!

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.06 Kg	0.07 Kg	13 cm x 21 cm x 5 cm
kart.	25 szt.	1.8 Kg	2 Kg	33 cm x 47 cm x 17 cm