

Tuner DVB-T do telewizji cyfrowej MPEG-4 (twin tuner) Krüger&Matz



Krüger&Matz

Marka:

Krüger&Matz

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

KM00186

Kod EAN:

5901436758433

Opis techniczny

Krüger&Matz KM00186 to małe urządzenie o dużych możliwościach multimedialnych. Jest to rozbudowana wersja tunera KM00183, który oprócz funkcji PVR, EPG, Time Shift, INFO czy teletekstu VBI posiada wbudowane dwa tunery. Dzięki temu urządzenie pozwala na równoczesne nagrywanie dwóch różnych programów z dwóch różnych MUX oraz dodatkowo oglądanie dowolnego kanału z MUX, z których trwa nagranie lub też nagranie dwóch programów z tego samego MUX i oglądanie programu z dowolnego innego.

Cyfrowy tuner DVB-T do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej

- wielojęzyczne menu OSD
- odtwarzanie nagrań
- elektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)
- odtwarzanie napisów
- telegazeta
- łatwa instalacja
- funkcja automatycznego skanowania kanałów
- słuchanie radia
- lista ulubionych kanałów
- kontrola rodzicielska
- funkcja Timer
- LCN
- wymiary: W238 x D145 x H43 mm

System:

- procesor: M3606A
- pamięć DDR II: 1Gb
- pamięć flash: 32Mb

Funkcje:

- dekodery video: MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP
- dekodery audio: AAC/AC3/PCM/E-AC3/MPEG-2 Layer 2
- format video: 4:3/16:9/auto
- rozdzielczość video: 1920*1080

Tuner:

- wejście antenowe RF: IEC FEMALE
- zakres częstotliwości: 174 ~ 230MHz (VHF), 470 ~ 862MHz (UHF)
- wyjście RF (LOOPTHROUGH)
- modulacja: QPSK/16QAM/64QAM
- spektrum OFDM: 2k i 8k
- pasmo: 7MHz, 8Mhz

Połączenia:

- wyjście audio LR
- wyjście video CVBS
- SCART
- wyjście coaxial
- wyjście HDMI (576P/720P/1080i/1080P)
- USB 2.0
- wyjście component

Panel przedni:

- wyświetlacz LED
- sensor pilota zdalnego sterowania
- wskaźnik zasilania
- port USB

Zasilanie:

- zasilanie: AC 100/240V 50-60Hz
- pobór prądu: < 6W
- pobór prądu w trybie czuwania: < 2W

Akcesoria:

- pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

Zasadniczą różnicą pomiędzy innymi tunerami jest to, że można nagrywać w równocześnie dwa różne programy oglądając trzeci program w tym samym czasie (niezależnie z jakiego multipleksu).

UWAGA: Uszkodzenie tunera spowodowane złym wykonaniem aktualizacji nie podlega naprawie gwarancyjnej.

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.7 Kg	0.825 Kg	
kart.	10 szt.	7 Kg	9 Kg	