

## Reflektor LED 10W 4000K, 230 V

---



**Marka:**

Rebel

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

URZ3610

**Kod EAN:**

5901890082303

## Opis

---

### Reflektor LED 10W 4000K, 230V

Reflektor LED o mocy 10W to wydajne i kompaktowe źródło światła, idealne do różnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Emituje neutralne białe światło o temperaturze 4000K, zapewniając jasne i równomierne oświetlenie.



## Efektywne oświetlenie

Reflektor wyposażony w 15 diod SMD2835 generuje strumień świetlny 850 lm przy efektywności 85 lm/W. Szeroki kąt świecenia 120° oraz wysoki współczynnik oddawania barw (CRI >80) sprawiają, że oświetlenie jest równomierne i naturalnie oddaje kolory w oświetlonym obszarze.

## Odporność i trwałość

Dzięki klasie ochronności I oraz stopniowi ochrony IP65, reflektor jest odporny na pył i wodę, co czyni go idealnym do zastosowań w trudnych warunkach atmosferycznych. Pracuje niezawodnie w temperaturach od -20°C do +40°C, co gwarantuje jego wytrzymałość i długowieczność.





## Kompaktowy design i długowieczność

Reflektor ma kompaktowe wymiary 78 x 68 x 32 mm, co ułatwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni. Z żywotnością do 25 000 godzin oraz zasilaniem w zakresie 220-240 V; 50/60 Hz, jest to trwałe i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe dla każdego użytkownika.

## Opis techniczny

Źródło światła: 15 szt. SMD2835  
Moc: 10 W  
Temperatura barwowa: 4000 K  
Strumień świetlny: 850 lm  
Efektywność: 85 lm/W  
Współczynnik mocy: 0,9  
Kąt świecenia: 120°  
CRI: >80  
Klasa ochronności: Class I

Stopień ochrony: IP65  
Temperatura pracy: -20°C ~ +40°C  
Żywotność: 25000 godz  
Zasilanie: AC 220~240 V; 50 – 60 Hz  
Wymiary: 78 x 68 x 32 mm

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.15 Kg	0.188 Kg	8.5 cm x 10 cm x 5.5 cm
kart.	60 szt.	9.7 Kg	12.4 Kg	29.5 cm x 41.5 cm x 27.5 cm