

Awaryjne źródło zasilania z przebiegiem sinusoidalnym i funkcją ładowania 12V 230V 400W INTEX



Marka:
Intex

Kod produktu:
KOM0229

Kod EAN:
5901436769743

Opis techniczny

Moc: 400 W
Typ baterii: 12 V DC
Zakres napięcia wejściowego: 155~270 V AC (+/-7 V AC)
Częstotliwość wejściowa: 50 Hz
Zakres napięcia wyjściowego (Automatyczny regulator napięcia): 200~250 V AC (+/-7 V AC)
Napięcie wyjściowe (tryb baterii): 230 V AC (+/-10 V AC)
Częstotliwość wyjściowa (tryb baterii): 50 Hz
Czas przełączenia (zmiany trybu): <10 ms
Prąd ładowania baterii: Maks. 6 A
Kształt napięcia wyjściowego (bateria): sinusoida
Alarm przeciążenia: 460 +/- 50 W

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	6 Kg	6.35 Kg	
kart.	2 szt.	13.5 Kg	14.6 Kg	