

Tuner cyfrowy DVB-T MPEG-4 HD do telewizji cyfrowej Krüger&Matz



Krüger&Matz

Marka:

Krüger&Matz

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

KM00183E

Kod EAN:

5901436776024

Produkt archiwalny

Opis techniczny

Tuner Krüger&Matz KM00183E to oparte na popularnym procesorze Ali urządzenie, które oferuje wysoką jakość odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie MPEG-4H.264. Dzięki funkcji obsługi dźwięku w formacie AC-3 (dolby Digital) oraz E-AC-3 (Dolby Digital Plus) produkt ten gwarantuje także doskonałe brzmienie oglądanego programu. Tuner wyposażony jest w port USB umożliwiający nagrywanie programów na zewnętrznej pamięci dzięki technologii PVR, a także posiada funkcje EPG - elektronicznego przewodnika po kanałach, Time Shift – zatrzymania kanału transmitowanego na żywo, teletekstu VBI, funkcje INFO (wskazanie numeru kanału, nazwy stacji telewizyjnej, tytułu aktualnego i następnego programu, a także czasu jego trwania). Urządzenie umożliwia zaplanowanie nagrywania programu nawet z tygodniowym wyprzedzeniem. Tuner ten spełnia wszystkie wymagania Ministra Infrastruktury dla odbiorników DVB-T, a także wymogi Komisji Unii Europejskiej dotyczące ekoprojektu dla zużycia energii w trybie czuwania i wyłączenia.

Cyfrowy tuner DVB-T do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej

- wielojęzyczne menu OSD
- elektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)
- odtwarzanie nagrań
- funkcja automatycznego skanowania kanałów
- odtwarzanie napisów
- telegazeta
- nagrywanie programów na dysk zewnętrzny (tuner obsługuje dysk do 1 tera bajta)
- możliwość nagrywania 1 programu a oglądania 2-go w tym samym czasie - programy muszą być nadawane z tego samego multiplexu
- lista ulubionych kanałów
- słuchanie radia
- łatwa instalacja
- kontrola rodzicielska
- funkcja Timer
- LCN
- aktualizacja oprogramowania poprzez port USB
- wymiary: W190 x D140 x H43 mm

System:

- procesor: M3601E

Funkcje:

- dekoder video: MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP
- dekoder audio: AAC/AC3/PCM/E-AC3/MPEG-2 Layer 2
- format video: 4:3/16:9/auto
- rozdzielczość video: 1920*1080

Tuner:

- wejście antenowe RF: IEC FEMALE
- zakres częstotliwości: 174 ~ 230MHz (VHF), 470 ~ 862MHz (UHF)
- wyjście RF (LOOPTHROUGH)
- modulacja: QPSK/16QAM/64QAM
- spektrum OFDM: 2k i 8k
- pasmo: 7MHz, 8Mhz

Połączenia:

- wyjście audio LR
- wyjście video CVBS
- SCART
- wyjście coaxial
- wyjście HDMI (576P/720P/1080i/1080P)
- USB 2.0

Panel przedni:

- wyświetlacz LED
- sensor pilota zdalnego sterowania
- wskaźnik zasilania
- port USB

Zasilanie:

- zasilanie: AC 100/240V 50-60Hz
- pobór prądu: < 6W
- pobór prądu w trybie czuwania: < 1W

Akcesoria:

- pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

UWAGA: Uszkodzenie tunera spowodowane złym wykonaniem aktualizacji nie podlega naprawie gwarancyjnej.

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.			
kart.	10 szt.			