

Konwerter napięcia KEMOT 800 W / 1000 VA



KEMOT®

Marka:
Kemot

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
URZ3422

Kod EAN:
5901890046817

Opis

Konwerter napięcia dwukierunkowy KEMOT 800 W / 1000 VA 115V \Leftrightarrow 230V

Dwukierunkowy konwerter napięcia o mocy znamionowej 800 W to urządzenie, którego zadaniem jest obniżanie napięcia zmiennego AC-230V do napięcia zmiennego AC-115V lub podwyższanie napięcia zmiennego AC-115V do napięcia zmiennego AC-230V.



Bezpieczny i niezawodny

Urządzenie to znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie chcemy bezpiecznie użyć zagranicznego sprzętu np. z USA w Polsce lub zasilić polskie urządzenia w większości krajów europejskich.

Wydajny i kompaktowy

Wysoką niezawodność oraz sprawność działania gwarantują wykonana z metalu solidna obudowa i zastosowanie nowoczesnych podzespołów, w tym transformatora toroidalnego.



Opis techniczny

Moc znamionowa: 800 W
2 tryby pracy: 230 V > 115 V / 115 V > 230 V
Napięcie wejściowe: 230 VAC lub 115 VAC
Napięcie wyjściowe: 115 VAC +/-10% lub 230 VAC +/-10%
Kształt napięcia wyjściowego/wejściowego: sinusoida
Napięcie wyjściowe: jedna faza
Efektywność wyjściowa: >= 80%
Transformator: toroidalny
3 gniazda wyjściowe: amerykańskie, niemieckie, francuskie (polskie)
Zabezpieczenia: przed przeciążeniem, zwarcie, przegrzaniem
Temperatura pracy: 0-40°C
Temperatura przechowywania: 15-45°C
Wilgotność powietrza: 10-90%
Waga: 4,11 kg
Wymiary: 21 x 15 x 14,5 cm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	4.5 Kg	4.75 Kg	29.5 cm x 19 cm x 19 cm
kart.	6 szt.	18 Kg	19 Kg	41 cm x 33 cm x 40 cm
paleta	96 szt.	460 Kg	480 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm