

# Tuner combo Zgemma H8.2H DVB-S2X + DVB-T2/C H.265 HEVC YOUTUBE



**Marka:**

Inne

**Kod produktu:**

URZ0360

**Kod EAN:**

5901436858997

## Opis techniczny

### Główne parametry

System operacyjny: Linux Enigma 2  
Procesor: Hi3716MV431  
Pamięć DDR III: 512 MB  
Pamięć flash: 512 MB  
Obsługiwane aplikacje Linux: KODI (Netflix), IPTV, Pogoda, YouTube, inne  
Obsługa standardu Unicable  
Obsługa DiSEqC 1.0/1.1/1.2 oraz USALS  
Dekodowanie: MPEG-2 / H.264 oraz H.265  
Kodek: HEVC / H.265  
Format video: 4:3/16:9/auto  
Wymiary: 160 x 55 x 130 mm (SxWxG)

### Funkcje:

Wielojęzyczne menu OSD  
Odtwarzanie nagrań (PVR ready)  
Elektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)  
Odtwarzanie napisów  
Łatwa instalacja  
Funkcja automatycznego skanowania kanałów  
Słuchanie radia  
Lista ulubionych kanałów  
Kontrola rodzicielska  
Funkcja Timer  
Telegazeta  
PIP (Picture in Picture)  
Zdalne sterowanie WEB

Połączenia:

Ethernet  
USB 2.0  
Wyjście HDMI 2.0

Panel przedni:

Sensor pilota zdalnego sterowania  
Wskaźnik zasilania

Zasilanie:

Zasilanie: 12 V / 2 A  
Niski pobór mocy w trybie głębokiego czuwania: < 1 W

Akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami  
Zasilacz sieciowy  
Kable HDMI  
Instrukcja obsługi

Specyfikacja

| Dane logistyczne |              |
|------------------|--------------|
| Gabaryt          | W001G001-A-1 |

| Jednostka miary | Ilość   | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys.      |
|-----------------|---------|------------|-------------|-------------------------|
| szt.            | 1 szt.  | 0.6 Kg     | 0.775 Kg    | 24 cm x 18 cm x 8 cm    |
| kart.           | 10 szt. | 7.69 Kg    | 8.67 Kg     | 41 cm x 48.6 cm x 21 cm |