

Przenośna stacja zasilania 500W



Kruger&Matz

Marka:

Kruger&Matz

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

KM9000-T500

Kod EAN:

5901890079303

Opis



Przenośna stacja zasilania

Odkryj moc przenośnej stacji zasilania 500W, która zapewnia niezawodność i wszechstronność w każdych warunkach. Wyposażona w akumulator litowo-jonowy o pojemności 518 WH, dostarcza stabilne zasilanie dla urządzeń nawet w najtrudniejszych warunkach. Dzięki różnorodnym opcjom ładowania, w tym przez zasilacz sieciowy, ładowarkę samochodową i panel słoneczny, zyskujesz elastyczność i wygodę, której potrzebujesz w terenie.

Wysoka funkcjonalność

Wbudowane porty USB, w tym USB-C PD3.0 oraz wyjście AC, oferują wszechstronność, umożliwiając ładowanie i zasilanie wielu urządzeń jednocześnie. Kompaktowe wymiary oraz lekka konstrukcja sprawiają, że stacja jest idealnym rozwiązaniem na każdą podróż i sytuację awaryjną. Ciesz się mobilnym źródłem energii, które łączy moc z wygodą, zapewniając spokój i pewność na każdym kroku.



Opis techniczny

Akumulator: Litowo-jonowy

Pojemność akumulatora: 518 WH / 140000 mAh / 3,7 V

Ładowanie:

Zasilacz sieciowy: DC 24 V ; 5 A

Ładowarka samochodowa: 12 V / 7 A

Panel słoneczny: MPPT, 11 – 27 V ; maks. 7 A

Wyjścia DC:

2x USB: 5 V ; 2,4 A

1x USB QC3.0: 5-12 V ; 18 W

1x USB-C PD3.0: 5-12 V ; 18 W

Wyjście AC: 100 – 240 V ; 50/60 Hz (500 W, szczytowe 1000 W)

Wyjście gniazda zapalniczki: 12 ~ 16,8 V / 10 A (maks. 14,5 A)

Wejście ładowarki

Żywotność: >500 cykli

Temperatura rozładowywania: 10°C ~ 45°C

Temperatura ładowania: 0°C ~ 45°C
Wymiary: 310 x 170 x 213 mm
Waga: 6,6 kg
W zestawie: stacja zasilania, zasilacz, ładowarka samochodowa, instrukcja

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W010G010-A-1
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	7.05 Kg	7.7 Kg	42 cm x 22 cm x 25 cm
kart.	2 szt.	13.2 Kg	16.3 Kg	43.5 cm x 45.2 cm x 27.2 cm