

Adapter beczka F-81 Cabelcon



Marka:

Inne

Kod produktu:

WTY0658

Kod EAN:

5707957054111

Opis techniczny

Cechy

Złącze F-81 adapter FF (beczka).

Idealne rozwiązanie do łączenia dwóch przewodów koncentrycznych o impedancji 75 Ohm. Może służyć jako połączenie przewodów zakończonych złączem typu F wtyk.

Złącze gwarantuje właściwe parametry połączenia. Adapter jest wykonany z wysokiej jakości materiałów. Może być stosowany zarówno w technologii HFC, SAT jak i SMATV. Pasmo przenoszenia to 0,3-3000 MHz.

Wygodny i szybki montaż

Zakres pracy do 3 GHz

Tłumienność niedopasowania >23dB

Idealne dla każdego połączenia F-F

Dane techniczne

Zakres częstotliwości pracy: 0,3-3000 MHz

Tłumienność wtrąceniowa (typ) dB

0,3-3000 MHz: <1

Tłumienność niedopasowania (typ) dB

0,3-500 MHz: -20

500-860 MHz: -15

860-1000 MHz: -14

1000-1750 MHz: -9

1750-2150 MHz: -8

2150-3000 MHz: -6

Ekranowanie: (>125dB)

Impedancja: 75 Ohm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.005 Kg	0.006 Kg	1 cm x 2 cm x 1 cm
opak.	20 szt.	0.11 Kg	0.12 Kg	10 cm x 10 cm x 2 cm