

Sumator/ rozgałęźnik antenowy SAR Barczak

**Marka:**

Barczak Electronics

Producent:

ELEKTROTECHNIKA

Barczak Jerzy

Kod produktu:

ZLA0996

Kod EAN:

5907799750572

Opis techniczny

SAR to sumator rozgałęźnik antenowy skonstruowany na transformatorze odsprężającym. Między zaciskami (WE/WY_1 / 2 / 3) istnieje przejście dla prądu statego, co umożliwia zasilanie wzmacniaczy antenowych poprzez kabel koncentryczny.

Uwaga! W przypadku zasilania wzmacniacza tylko jednej z anten należy przeciąć zworę (Z1 lub Z2) w obwodzie anteny bez wzmacniacza.

Możliwość pracy w dwóch trybach:

1. Sumator – sumowanie sygnału z dwóch anten RTV do jednego odbiornika.
2. Rozgałęźnik – rozdzielanie sygnału z jednej anteny do dwóch odbiorników RTV.

Dziękujemy za zaufanie oraz wybór produktów firmy Barczak. Jesteśmy przekonani, że spełnią one Państwa oczekiwania. Życzymy Państwu dobrego odbioru i zadowolenia z pracy urządzenia.

Dane techniczne:

Pasma odbioru: UKF-FM, VHF, UHF

Kanały: 1-60

Zakres częstotliwości: 1 - 694 [MHz]

Dopasowanie, współczynnik fali stojącej (VSWR): < 2,0

Tłumienie: do 4 dB

Ilość wyprowadzeń: 3

Rodzaj złącz: zaciski

Impedancja wejściowa: 75[?]

Impedancja wyjściowa: 75[?]

Materiał obudowy: ABS

Montaż na maszcie: opaska zaciskowa

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.091 Kg	0.092 Kg	11 cm x 5 cm x 8 cm