

4-kanalowy wzmacniacz samochodowy Krüger&Matz



Krüger&Matz

Marka:

Krüger&Matz

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

KM1003

Kod EAN:

5901436752387

Produkt archiwalny

Opis techniczny

Zasilanie

Napięcie zasilania: 11 - 16 VDC

Pobór prądu bez podłączenia sygnału: 0,8 A

Pobór prądu podczas spoczynku: <0,001 mA

Moduł wzmacniacza

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm : 125 W x 4

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm : 200 W x 4

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm (3 kanały): 125 W x 2 + 400 W x 1

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm (2 kanały): 400 W x 2

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 4 Ohm : 250 W x 4

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 2 Ohm : 400 W x 4

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 4 Ohm (3 kanały): 250 W x 2 + 800 W x 1

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 4 Ohm (2 kanały): 800 W x 2

Zniekształcenie (THD): <0,03%

Stosunek sygnału do szumu: 102dB

Separacja kanałów: 56dB

Czułość na wejściu: 200 mV - 6,0V

Filtry

Filtr dolnego pasma: 50 Hz - 5000 Hz / 12dB

Filtr subsoniczny: 20 Hz - 4000 Hz / 12dB

Inne cechy

Bezpiecznik: 20A x 3

wymiary: 170 x 45 x 280 mm

Waga: 2,40 Kg

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	3 Kg	3 Kg	15 cm x 20 cm x 10 cm
kart.	5 szt.	12.2 Kg	15.6 Kg	15 cm x 20 cm x 10 cm